

Datenblatt

BenQ SP891

Digital Projektor

Full HD 1080p

Kontrastverhältnis 3.000:1

4.500 ANSI-Lumen

H/V Lens Shift

HQV Videoprozessor



Technologie	Typ : DLP technologie by Texas Instruments physikalische Auflösung : 1080p (1920 x 1080) Lichtstärke : 4.500 ANSI-Lumen Kontrast : 3.000:1 (Full on / Full off) Farben : 1,07 Mrd. Farben Darstellungsformate : 16:9, Anamorph, Wide, Letter Box; Native Auflösung
Lampe	Typ : 300 W max. Lebensdauer der Lampe : 1.500 Stunden im Normalmodus 2.000 Stunden im ECO-Modus*
Objektiv	Lampengarantie: 12 Monate oder 2000 Stunden Typ : Manueller Zoom Lichtstärke / Brennweite : F = 2,48 ~ 2,81 / f = 24,1 ~ 36,1 mm Zoom / Offset : 1,5:1 Bilddiagonale / Abstand : 28" bis 500"
Signale	Lens Shift : Vertikal ca 125 % / Horizontal ca 41 % Kompatibilität : VGA(640 x 480) bis WUXGA (1920x1200) Eingangssignal : 50 – 60 Hz Video Normen : NTSC / PAL / SECAM (1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i) Eingänge : S-Video 1 x Mini Din 4 pin Komponente 3 x RCA Cinch Video 1 x RCA Cinch Analog RGB 1 x D-sub 15 pin PC Audio 1 x Stereo Mini Jack HDMI (v1.3) 1 x USB 1 x USB (Typ Mini B) Serieller Anschluss RS232 (D-sub 9 pin) Audio : Integriert 2 x 5 Watt RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Ausgänge :
Bedienung	Funktionen : FullHD 1080p Auflösung, HQV™ Bild Prozessor, Brilliant Color™, Dynamic Black™, H+V Lens Shift, Direct Power On und Off, Closed Caption, Pixel für Pixel Bearbeitung, Motion-adaptive de-interlacing, Bildrauschreduzierung, Farbsteuerung, PIP, LAN Steuerung, 3-D-Comb Filter Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen (17 Sprachen) Fernbedienung : IR - Fernbedienung Netzspannung : 100 - 240 V _{AC} , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme : 520 W, Standby <1W
Energie	Gewicht : 6,9 kg Größe (B x H x T) : 428 x 169 x 345 mm Betriebsgeräusch : < 36 dB (A) im Normalmodus < 33 dB (A) im ECO-Modus
Eigenschaften	Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% mitgeliefertes Zubehör : Bedienungsanleitungs CD, Quick Start Guide, Fernbedienung, Batterien, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Komponent Video Kabel optionales Zubehör : Deckenhalterung, Ersatzlampe Garantie und Service : 36 Monate Garantie inkl. Ersatzgerät im ersten Jahr



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 1500 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.